



RG-RAP6260(G)

双频千兆 Wi-Fi 6 室外 AP

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijieri.com

咨询电话 400-100-0078。

1. 产品概述

RG-RAP6260(G)无线局域网接入设备是锐捷睿易自主研发的无线接入点产品之一。双频双路 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准，支持四条空间流技术，2.4GHz 提供最高 574Mbps 的接入速率，5GHz 提供最高 1201Mbps 的接入速率，千兆极速无线让性能不再成为瓶颈。

RG-RAP6260(G)采用了 IP68 防护等级的外壳设计，适合在极端的室外环境中使用，可有效避免室外恶劣天气和环境影响，可高度适应中国北方寒冷天气与南方潮湿天气环境对设备的苛刻要求，大大降低了安装和维护难度。RG-RAP6260(G)产品可支持远程以太网受电模式，特别适合部署在高教、政府、医疗、普教、金融、商业等室外场景。

产品支持睿易自主开发的智能组网特性，无需控制器或接入 Internet，即可实现网关、交换机、无线 AP 等产品之间的自发现、自组网、自配置，并可通过锐捷睿易 App 快速完成整网设备的开通上线与配置，远程管理与运维等，大大减少了无线网络建设过程中设备成本、人力成本与时间成本的投入。

用户可通过锐捷睿易 App、设备 eWeb、诺客云(MACC)平台等方式，对全网设备进行全面的本地管理或远程管理，也可将网络分享、托管给他人进行协同管理，从而实现更简单、更易用、更安全、更方便的企业网络运维。

2. 产品外观



RG-RAP6260(G)正面视图



RG-RAP6260(G)前 45°视图

3. 产品特性

高速双频无线

设备支持 2.4GHz、5GHz 双频通信，提供 2.4GHz 574Mbps、5GHz 1201Mbps，整机高达 1775Mbps 的接入速率。可为终端提供干扰更小信道更宽、速度更快的 5GHz 频段，畅享真正爽快的无线通信体验。

灵活的千兆上联

提供一个 10/100/1000Base-T 以太网端口上联，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈，同时提供一个千兆 SFP 复用端口，可适应不同客户现场的有线网络链路形态，支持 SFP 光口承担数据传输，同时以太网上联口可以支持 PoE 适配器受电，使得组网更加灵活方便。

支持路由和 AP 模式

设备支持 AP 和路由两种模式，既可以多台 AP 组网构成一个无线网络，也可以单台充当无线路由器独立使用。设备配置更灵活应用功能更丰富，适用场景更广泛。

支持三层组网

面对复杂的三层网络，设备支持三层漫游，用户在跨三层的网络下移动，用户也可以实现无缝漫游，业务不中断。

信号更强更稳定

使用优质天线，发射信号更强，接收灵敏度更好。设备选用 FBAR 滤波器，更有效地滤除

包括运营商基站、微波炉、蓝牙设备等带来的各种干扰，无线信号更纯净，传输速率更高，传输质量更稳定。

出色的环境适应能力

产品外壳体采用完全密封式防水、防尘、防潮、阻燃设计，满足 IP68 防护等级要求，可长期放置在户外工作，对于风蚀、雨水、潮湿等恶劣环境下仍然可以正常工作。在保障正常的工作基础上，大大提高了设备的使用寿命，同时可以有效降低用户的后期维护成本。

极简安装

可直接进行室外安装，支持壁挂安装和竖杆和横杠安装三种安装方法，设备安装一气呵成，使安装更加高效。

工业化设计

采用工业化外观设计，标志性的棱角设计，配合呼吸灯，使得产品更有辨识度。

4. 管理特性

多端管理

支持锐捷睿易 App、诺客云(MACC)平台、设备 eWeb 等方式实现 PC 端、App 端、微信端多端的本地、远程管理。

极速智能配置

在大型复杂网络，通过与网关设备联动，仅需配合一台网关设备就能完成整网的配置，无需在单独配置设备，能够大大减少设备配置时间。

场景化配置

通过 eWeb 和锐捷睿易 App 进行场景化配置，可极大降低复杂功能的配置门槛，如访客隔离方案、出口流控方案等，纵使新手也能轻松完成客户多样的复杂需求。

可视化运维

基于云计算的全网真实拓扑图，可全面呈现整个网络的设备运行状况。通过拓扑图中丰富的信息元素，即可快速获知网络全貌(出口状态、链路状态、设备状态)，并能量化整网的终端体验，网络质量，心中有数。

远程协作管理

用户可通过锐捷睿易 App、诺客云(MACC)平台等方式，对全网设备进行全面的远程运维管理；更可以将网络分享、托管给他人进行协同管理，更高效地运维每一个企业网络。

AI 大数据网优

可通过人工智能结合云端大数据，进行全方位的网络智能运维与优化。包括但不限于：

- 具备新增设备自动识别与合并、WAN口IP地址冲突规避等系统自动修复能力；
- 提供基于业务的网络策略配置、射频信道与漫游特性调整等系统智能优化能力；
- 提供包括DHCP冲突、协商速率异常、流量超限、AP离线、设备干扰等30多种常见网络

异常的诊断与修复建议等。

5. 产品规格

基础规格

基础规格	RG-RAP6260(G)
传输速率	<ul style="list-style-type: none"> ● 整机最大无线速率：1775Mbps ● 2.4GHz：574Mbps ● 5GHz：1201Mbps
射频设计	双射频 整机支持 4 条空间流，4 条射频流 <ul style="list-style-type: none"> ● 2.4GHz：2x2，MU-MIMO ● 5GHz：2x2，MU-MIMO
Wi-Fi 标准 (2.4GHz)	<ul style="list-style-type: none"> ● Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) ● Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Wi-Fi 标准 (5GHz)	<ul style="list-style-type: none"> ● Wi-Fi 4 (IEEE 802.11a/n) ● Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) ● Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
工作频段	<ul style="list-style-type: none"> ● IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.400GHz ~ 2.4835GHz ● IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5.150GHz ~ 5.350GHz ● IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5.725GHz ~ 5.850GHz 注意：可用频段因国家或地区而异。若要使用上述频段，请确保您所在的国家或地区支持该频段
天线	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.4GHz：2根内置全向天线 ● 5GHz：2根内置全向天线 ● 蓝牙：1根内置全向天线
2.4GHz 天线增益	4dBi

基础规格	RG-RAP6260(G)
5GHz 天线增益	6dBi

硬件规格

硬件规格	RG-RAP6260(G)
尺寸与重量	
产品尺寸 (宽 x 深 x 高)	298mm x 298mm x 65mm (不含挂架)
产品重量	1.35kg (不含包材)
运输重量	3.57kg
电源与功耗	
受电类型	PoE+以太网供电
整机最大功耗	18W
接口规格	
固定接口	<ul style="list-style-type: none"> ● 1个10/100/1000Base-T自适应以太网口, 支持PoE受电 ● 1个1000 Base-X SFP光口 注意: 千兆光模块为选配件; 光口与 ETH 网口复用, 光口优先
指示灯	1 x 系统状态指示灯
Reset 按键	1
Wi-Fi 射频	
2.4GHz 频宽调整	Auto/20/40MHz
5GHz 频宽调整	Auto/20/40/80MHz
2.4GHz 最大发射功率	单条流功率 \leq 26dBm 注意: 实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同
5GHz 最大发射功率	单条流功率 \leq 25dBm 注意: 实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同

硬件规格	RG-RAP6260(G)
可调功率粒度	1dBm
调制技术	OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16QAM@24Mbps, 64QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM and 1024QAM OFDMA
接收灵敏度	11b: -96dBm (1Mbps), -93dBm (5Mbps), -89dBm (11Mbps) 11a/g: -91dBm (6Mbps), -85dBm (24Mbps), -80dBm (36Mbps), -74dBm (54Mbps) 11n: -90dBm (MCS0), -70dBm (MCS7), -89dBm (MCS8), -68dBm (MCS15) 11ac: 20MHz: -88dBm (MCS0), -63dBm (MCS9) 11ac: 40MHz: -85dBm (MCS0), -60dBm (MCS9) 11ac: 80MHz: -85dBm (MCS0), -60dBm (MCS9) 11ax: 80MHz: -82dBm (MCS0), -57dBm (MCS9), -52dBm (MCS11)
射频	
蓝牙	蓝牙 5.0
系统规格	
Flash	16MB
内存	256MB DDR3
环境与可靠性	
安装方式	壁挂安装、抱杆安装
工作环境温度	-40°C ~ 65°C
存储环境温度	-40°C ~ 85°C
工作环境湿度	0%RH ~ 100%RH (无凝结)
存储环境湿度	0%RH ~ 100%RH (无凝结)
平均无故障时间 (MTBF)	400000 小时

硬件规格	RG-RAP6260(G)
认证与法规	
安全法规	GB 4943.1-2022
机械振动	IEC61373
射频法规	无线发射设备型号核准 说明：CMIIT ID 见产品铭牌

软件规格

软件规格	RG-RAP6260(G)
WLAN	
最大无线关联终端数	64 (2.4GHz) 256 (5GHz) 256 (2.4GHz 和 5GHz 同时启用) 说明：实际支持终端数受使用环境影响
推荐无线关联终端数	支持 IEEE 802.11ax： <ul style="list-style-type: none"> ● 16 (2.4GHz) ● 84 (5GHz) ● 100 (2.4GHz和5GHz同时启用) 支持 IEEE 802.11ac： <ul style="list-style-type: none"> ● 16 (2.4GHz) ● 64 (5GHz) ● 80 (2.4GHz和5GHz同时启用)
SSID 数量	8
强制弱信号用户下线	支持
AP 负载均衡	支持
OFDMA	支持
WMM (无线多媒体)	支持

软件规格	RG-RAP6260(G)
Beamforming 波束成形	支持
无线智能网优(WIO)	支持
二层漫游	支持
三层漫游	支持
AI 漫游	支持
802.11k/v 漫游	支持
快速漫游 (802.11r)	支持
功率设置	支持
用户隔离	支持
无线用户掉线日志	支持
接入信号强度门限	支持
配置黑白名单	支持
隐藏 SSID	支持
IP 业务	
DHCP 服务器	支持
网管与监控	
Web 登录信息	<ul style="list-style-type: none"> ● 单机登录地址：10.44.77.254 ● 整网登录地址：10.44.77.253 ● 默认密码：admin
eWeb 管理	支持
睿易 APP 管理	支持
MACC (云管理)	支持
网络自检	支持
系统日志	支持
睿易 APP 重启设备	支持
故障诊断	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持网络自检

软件规格	RG-RAP6260(G)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持故障告警 ● 支持网络工具 ● 支持故障收集
设备定时重启	支持
通过睿易 APP 升级设备软件版本	支持
以太网接口	
WAN 口地址冲突自动规避	支持
基础配置	
上网方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 静态IP ● 静态IPv6 ● 动态IP ● 动态IPv6 ● 宽带拨号上网
本地升级	支持
在线升级	支持
配置备份	支持
恢复出厂设置	支持

6. 订购信息

产品型号	产品描述
RG-RAP6260(G)	<p>1775M 双频千兆吸顶 AP，支持千兆 LAN 口上联，同时提供一个千兆复用光口，内置天线，支持 2.4GHz/5GHz 双频通信支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议，整机最大接入速率 1775Mbps。支持 AP 与路由两种工作模式，支持二、三层漫游，支持睿易一体化组网，支持锐捷睿易 App 管理。支持 PoE 受电和本地受电 (PoE 供电设备和 DC 适配器需单独采购)</p>

7. 装箱清单

名称	数量	单位
RG-RAP6260(G)主机	1	台
抱箍	2	个
挂架	1	个
M4x10 十字槽盘头机牙组合螺钉	2	颗
M8x20 内外六角机牙组合螺钉	2	颗
M8x60 膨胀螺栓	4	个
快速安装指南	1	张
光口防水堵头（预安装在主机上）	1	个
以太网口防水堵头（预安装在主机上）	1	个
光口防水堵盖（预安装在主机上）	1	个
金属连杆（预安装在主机上）	1	个

说明：以上列举的是一般的发货情况，实际发货可能略有出入，一切以订货合同为准。并请按照装箱清单或订货合同仔细核对您的货物。如有疑问或差错，请与销售商联系。

8. 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易保修政策：<https://cp.ruijiery.com/bxzc/>
- 产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

9. 更多信息

如需获取更多锐捷睿易相关信息，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易官方网站：<https://www.ruijiery.com/>
- 锐捷睿易在线客服：<https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：<https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>
- 7天无休技术服务热线：4001-000-078
- 锐捷睿易技术论坛：<http://bbs.ruijiery.com/>
- 常见问题搜索：<https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>
- 锐捷睿易技术支持与反馈信箱：4001000078@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。