

请按图示连接电源和网线

物品清单: 路由器主机 *1, 电源适配器 *1, 网线 *1, 快速入门手册(含保修卡) *1

指示灯

一键易联指示灯		系统指示灯	
绿色	闪烁	常亮	路由器启动完成并正常工作
绿色	常亮	常亮	恢复出厂/重启过程中
橙色	常亮	常亮	配对成功+信号正常
红色	常亮	常亮	配对成功+信号较差
红色	常亮	常亮	连接断开

设置上网

场景一：单台路由器设置上网

连接好网线并接通电源后，路由器约2-3分钟时间启动完成，请耐心等待系统指示灯变成常亮并放出Wi-Fi信号(默认为@Ruijie-sXXXX)

请参照以下步骤

① 手机连接路由器放出的默认信号“@Ruijie-sXXXX”,连接成功后自动跳转配置页面，如果未跳转请使用浏览器访问：“ruiji.cn”或“192.168.110.1”。

② 路由器会自动检测上网方式，请根据实际情况设置上网参数。

③ **设置 Wi-Fi 和密码**，配置生效需要 2-3 分钟，随后就可以在手机 Wi-Fi 列表里找到您设置的 Wi-Fi 名称，尽情上网。

场景二：一键易联（扩展第二台）

① 第二台路由器拿到第一台附近，接上电源

系统指示灯开始闪烁，耐心等待2-3分钟，等到进入常亮状态，路由器完成启动（如果路由器被设置过，请先恢复出厂设置）。

② **轻按一下第一台路由器“一键易联”键**

确保两台路由器距离不超过2米，轻按一下第一台路由器上的“一键易联”键，第一台一键易联指示灯出现绿灯慢闪进行搜索，第二台绿灯慢闪进行配对，约2分钟后，两台一键易联指示灯停止闪烁，变成绿色常亮，配对完成。

③ 请将第二台路由器放置在需要Wi-Fi覆盖的位置，重新接通电源即可

接通电源后（无需插网线），请等待3-5分钟当一键易联指示灯变成常亮，两台组网成功，Wi-Fi名称和密码合并成一个，便可以正常上网，登录“ruiji.cn”或“192.168.110.1”就可以查看两台路由器的连接情况。

如果附近有可连通的网口，请按下图连线（即插即用）推荐有线连接传输更稳定。

- 合理选择路由器位置，避免两台路由器距离较远或中间墙壁阻碍物过多。
- 多台无线组网会出现网速严重衰减现象，最多可实现5台（1+4）模式。

设备信息

微信扫码绑定小程序，体验更多管理功能

Q.C. Passed
合格证

QR code, 二维码尺寸≥10x10mm
 二维码的内容:
<http://rj.link/?s=【设备序列号】&d=【设备型号】&m=【设备MAC】>
 (例如:
 设备mac为58696C5A7919; SN为CAHDBV0009999; 型号为RG-EW1200G-M,
 则设备二维码内容为:
<http://rj.link/?s=CAHDBV0009999&d=RG-EW1200G-M&m=58696C5A7919>)

产品保修卡

产品型号: RG-EW1800GX

购买日期: _____

经销商: _____

经销商盖章: _____

产品外观

一键易联键/键

系统指示灯

电源接口 LAN1-3口 WAN口 重置键

售后政策

① 保修期界定

1.有效保修凭证:
 1)产品保修卡: 必须包含产品型号、购买日期、经销商名称及盖章等, 所有内容清晰完整, 无修改痕迹;
 2)有效购机发票: 带有税务印章的正规商业销售发票;
 3)合法购销合同/包装-经锐捷认定的合法购销合同、产品包装物中另行规定的保修条款有效, 客户需主动出示。
 2.保修期开始是指:
 1)购买时包含有效信息的保修卡上标注的日期;
 2)可正式的购机发票日期;
 3)无法提供以上(1)(2)有效保修凭证, 则保修截止于该产品条形码所属设备的出厂日期1年后;
 4)合法购销合同标明的保修期限。
 除产品条形码推算保修法外, 当多个保修凭证同时有效时, 将按照最有利于客户利益的凭证进行。

② 标准保修及保修拓展条款内容包括:

- 硬件: 主机(含模块)一年质保。在产品使用说明书规定环境及状态下, 排除其他相关设备及网络故障等引发因素后的产品缺陷或功能异常, 可判定为硬件故障;
- 软件: 一年质保。保证软件基本符合公开发表的软件功能标准;
- 保修扩展条款:
 1) 免费提供可供客户自行升级的升级文件;
 2) 承诺保修提供方式为客户送修或寄修, 7日内快速处理;
 3) 7天无休可获取400-100-0078远程技术支持;
 4) 附件: 产品随机附件、资料, 如连接线、电源线、光盘、软盘、说明书等均不在保修范围之列。
 5) 本条款最终解释权归锐捷网络股份有限公司所有

远程技术服务中心
400-100-0078
 容易官网: <https://www.ruijier.com>
 容易交流论坛: <http://bbs.ruijier.com>
 锐捷官网: <https://www.ruijie.com.cn>

扫码获取帮助

有害物质含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDF)
印刷电路板组件及元件	×	○	○	○	○	○
印刷电路板外的其它电子组件	×	○	○	○	○	○
线缆和磁线圈组件	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部份	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26527规定的限量要求下。
 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26527规定的限量要求。
 注1: 以销售日期为准。此表显示在我司产品部件中仅存在这些有毒有害物质, 根据型号不同, 可能不会含有以上的所有部件, 请以实际购买的机型为准。
 注2: 除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

常见问题

① 如何管理锐捷路由器

推荐用微信扫描设备上的二维码, 使用小程序“易点”来管理路由器, 随时随地可以查看网络, 连接情况, 修改 Wi-Fi 名称和密码等, 也可使用 web 管理地址: “ruiji.cn”或“192.168.110.1”

② 忘记路由器后台管理密码怎么办

可能管理密码和Wi-Fi密码相同, 建议尝试; 如果依然不行, 请恢复出厂设置。

③ 如何将路由器恢复出厂设置

将路由器通电, 等待2-3分钟启动完成, 使用针状物按下路由器背后Reset复位键3秒以上, 系统指示灯快速闪烁后松开, 等待路由器系统指示灯常亮后, 重新放出“@Ruijie-sXXXX” Wi-Fi信号, 即完成恢复出厂设置。

④ 3台及以上路由器如何“配对”

一键易联可同时实现3台以上路由器配对: 当完成第一台路由器设置后, 只需将所有要配对的路由器放置在2米内, 轻按第一台的一键易联键, 最多同时实现5台 (1+4) 的配对。

RG-EW1800GX Wi-Fi6路由器快速入门

执行标准: GB 4943.1-2011 GB/T 9254-2008
 为了更好地使用锐捷产品, 安装使用前请先阅读手册并保存备用