



# RG-ES124G-E 24 口千兆 非网管监控安防交换机

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 [www.ruijiery.com](http://www.ruijiery.com)  
咨询电话 400-100-0078。

**Ruijie** 锐捷  
Networks

## 1. 产品概述

随着视频监控在国内的广泛普及，对监控安防交换机的需求日益提高。然而，市场上的厂商众多，产品质量参差不齐。为此，锐捷睿易推出了新一代 RG-ES124G-E 非网管监控安防交换机。这款产品旨在为监控客户提供规格多样、性能稳定且具有极高性价比的解决方案，以满足不断提升的视频数据传输需求。

## 2. 产品外观



RG-ES124G-E 正面视图



RG-ES124G-E 背面视图

## 3. 产品特性

### 无需配置，即插即用

RG-ES124G-E 交换机在出厂默认状态下，上电后无需任何配置操作，只需要正确连接交换

机和网络摄像头、硬盘录像机，即可快速组建视频监控传输网络。

## 苛刻的器件选择标准，严选品质保障设备稳定性

对电源及电容电阻等影响交换机质量的关键器件进行严格要求，并对电源防雷，端口防浪涌，电容电阻寿命等严格把关和测试，提供客户放心好用的产品。

## 高规格防雷设计，保障产品稳定性

RG-ES124G-E 交换机端口防雷能力达到 6kV，高防雷设计可以降低端口被浪涌损坏的概率，提升客户网络稳定性。

## 大缓存设计，高清视频不卡顿

针对视频传输的特性，在 RG-ES124G-E 交换机上做了大缓存设计，可以很好的处理视频监控突发大流量的情况，避免视频出现卡顿。

## 强大的功能

搭载流控/一键 VLAN/普通模式切换开关，非网管一样可以很聪明。

## 广泛的应用场景

可用于园区、机房、工厂、办公楼、小区、停车场等视频监控环境中的网络接入，摄像头接入，以及小区中的可视对讲接入场合。

## 支持 APP/云拓扑显示

上层存在睿易上云设备时，RG-ES124G-E 交换机能够在 APP/云端拓扑显示，点击后可查看端口基本信息（包括：端口上电状态，端口数量，端口速率等）。

## 支持自组网特性

支持睿易自主开发的智能组网特性，无需控制器或接入 Internet，无需扫码，即可实现网关、交换机、无线 AP 等产品之间的自发现、自组网（RG-ES124G-E 产品只能被发现和查看状态，无法被管理配置）。

## 4. 产品规格

### 基础规格

基础规格	RG-ES124G-E
固定接口	24 个 10/100/1000 Mbps 自适应以太网端口 (Auto MDI/MDIX)
整机交换容量	48Gbps(bit/s)
整机包转发率	36Mpps
MAC 表容量	8000
产品类别	非网管交换机
PoE 供电标准	不支持
EEE(节能)	不支持

## 硬件规格

硬件规格	RG-ES124G-E
接口规格	
MGMT 接口	不支持
拨码开关	<ul style="list-style-type: none"> <li>开关拨到最左边 (标准模式): 所有端口自由通信, 1-24端口流控开启</li> <li>开关拨到中间 (流控关闭): 所有端口自由通信, 关闭所有端口的流控</li> <li>开关拨到最右边 (端口隔离): 1-22端口之间不能相互通信, 只能与23、24端口通信, 23、24端口之间可以相互通信, 1-24端口流控开启</li> </ul>
Reset 按键	不支持
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 系统状态指示灯</li> <li>24 x 网口指示灯</li> </ul>
电源与功耗	
受电类型	固化电源供电
电源输入	<p>交流 (AC) 供电:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>电压范围: 100V AC~240V AC</li> <li>频率: 50Hz/60Hz</li> <li>最大输入电流: 0.6A</li> </ul>
整机最大功耗	14W
尺寸与重量	
产品尺寸 (宽 x 深 x 高)	440mm x 165mm x 44mm
产品重量	1.89kg (不含包材)
环境与可靠性	
防雷	<ul style="list-style-type: none"> <li>业务接口: 共模±4kV</li> <li>电源接口: 共模±6kV; 差模±6kV</li> </ul>
温度监控	不支持
安装方式	机架安装、桌面安装
工作环境温度	0°C~45°C

硬件规格	RG-ES124G-E
存储环境温度	-40°C~70°C
工作环境湿度	10%RH~90%RH (无凝结)
存储环境湿度	5%RH~95%RH (无凝结)
防尘防水等级	IP20
线缆热插拔	业务接口支持线缆热插拔
电源热插拔	不支持
海拔	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作海拔: -500m~5000m</li> <li>存储海拔: -500m~5000m</li> </ul>
电源监控	<ul style="list-style-type: none"> <li>模块监控: 不支持</li> <li>故障告警: 不支持</li> <li>智能上电: 不支持</li> </ul>
风扇	无风扇设计
散热方式	自然散热
系统规格	
交换缓存	4.1Mbit
转发时延	< 100μs
认证与法规	
认证	入网认证
RoHS	满足
安全法规	GB 4943.1-2022

## 5. 订购信息

产品型号	产品描述
RG-ES124G-E	24 口千兆非网管交换机

## 6. 装箱清单

名称	数量	单位
主机	1	台
脚垫	4	个
挂耳	2	个
快速安装指南 (无纸化)	1	张
M4 x 8 十字槽沉头螺钉	6	个
电源线	1	根
电源线防脱夹	1	个

## 7. 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易保修政策：<https://cp.ruijiery.com/bxzc/>
- 产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

## 8. 更多信息

如需获取更多锐捷睿易相关信息，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易官方网站：<https://www.ruijiery.com/>
- 锐捷睿易在线客服：<https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>

- 锐捷网络官方网站服务与支持版块: <https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>
- 7天无休技术服务热线: 4001-000-078
- 锐捷睿易技术论坛: <http://bbs.ruijiery.com/>
- 常见问题搜索: <https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>
- 锐捷睿易技术支持与反馈信箱: [4001000078@ruijie.com.cn](mailto:4001000078@ruijie.com.cn)
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱: [doc@ruijie.com.cn](mailto:doc@ruijie.com.cn)



### 锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 [www.ruijiery.com](http://www.ruijiery.com)，咨询电话 400-100-0078

\*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。