



RG-FCR14 V2

14 槽光纤收发器机框

锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijier.com

咨询电话 400-100-0078。

1. 产品概述

RG-FCR14 V2 光纤收发器机框采用内置开关电源设计，能够满足 14 个光纤收发器同时稳定地工作；支持光纤收发器的热插拔，可以随时更换或安装光纤收发器、灵活管理和维护；提供 6kV 电源防雷、过流/压保护和过载保护，保证光纤收发器的安全运行。

2. 产品特性

无需配置，即插即用

可适配锐捷睿易光纤收发器 RG-FC11-20A、RG-FC11-20B、RG-FC11G-3A 和 RG-FC11G-3B。

苛刻的器件选择标准，严选品质保障设备稳定性

对电源及电容电阻等影响交换机质量的关键器件进行严格把关，并对电源防雷、端口防浪涌、电容电阻寿命等严格把关和测试，提供客户放心好用的产品。

高规格防雷设计，保障产品稳定性

RG-FCR14 V2 产品端口防雷能力达到 6kV，高防雷设计可以降低端口被浪涌损坏的概率，提升客户网络稳定性。

3. 产品规格

基础规格	RG-FCR14 V2
固定接口	标准 19 英寸 2U 机架设计, 可装配 14 台光纤收发器
电源输入	交流 (AC) 供电: <ul style="list-style-type: none"> ● 电压范围: 100V AC~240V AC ● 频率: 50Hz/60Hz ● 最大输入电流: 2A
对外供电	DC 输出接口可提供对外 5V DC/0.6A 供电 (共 14 个接口) (支持为兼容的 RG-FC 系列光纤收发器供电)
配套及兼容	兼容: <ul style="list-style-type: none"> ● RG-FC11-20A ● RG-FC11-20B ● RG-FC11G-3A ● RG-FC11G-3B
产品尺寸 (宽 x 深 x 高)	<ul style="list-style-type: none"> ● 406mm x 245mm x 88mm (不含挂耳) ● 486.7mm x 245mm x 88mm (含挂耳)
产品重量	3.2kg (不含包材)
防雷	电源接口: 共模±6kV, 差模±6kV
工作环境温度	0°C~45°C
存储环境温度	-40°C~70°C
工作环境湿度	10%RH~90%RH (无凝结)
存储环境湿度	5%RH~95%RH (无凝结)
风扇	无风扇设计
散热方式	自然散热
安全法规	GB 4943.1-2022

4. 订购信息

产品型号	产品描述
RG-FCR14	标准 19 英寸 2U 设计，14 槽机架，可插入 14 台光纤收发器，兼容 RG-FC11-20A、RG-FC11-20B、RG-FC11G-3A、RG-FC11G-3B

5. 装箱清单

名称	数量	单位
主机	1	台
电源线	1	根
收发器固定支架	14	个
挡板	6	个
M3 x 4 十字槽沉头螺丝钉	12	颗
产品快速安装指南	1	张

6. 保修信息

如需了解产品保修政策和保修期，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易保修政策：<https://cp.ruijiery.com/bxzc/>
- 产品保修期自助查询：<https://www.ruijie.com.cn/fw/bx/>

说明：实际保修条款依据不同国家/代理商的商业条款决定。

7. 更多信息

如需获取更多锐捷睿易相关信息，敬请访问锐捷睿易网站或联系本地销售机构。

- 锐捷睿易官方网站: <https://www.ruijiery.com/>
- 锐捷睿易在线客服: <https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb>
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块: <https://www.ruijie.com.cn/service.aspx>
- 7天无休技术服务热线: 4001-000-078
- 锐捷睿易技术论坛: <http://bbs.ruijiery.com/>
- 常见问题搜索: <https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx>
- 锐捷睿易技术支持与反馈信箱: 4001000078@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱: doc@ruijie.com.cn



锐捷网络股份有限公司

了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，咨询电话 400-100-0078

*本资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归锐捷网络所有。